

Instrukcja wyszukiwania kanałów cyfrowych DVB-C

Ferguson AC 800HD

Wybór: MENU > WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW > WYSZUKIWANIE RĘCZNE

Ustawić:

częstotliwość - **602 MHz**
symbol rate - **6952**
modulacja QAM - **256 QAM**
wyszukiwanie sieciowe - **TAK**
tryb wyszukiwania - **WSZYSTKIE**

Rozpocząć proces wyszukiwania wciskając CZERWONY przycisk na pilocie.

Po zakończeniu wyszukiwania kanałów ZAPISAĆ ZMIANY wciskając **OK**

Ferguson ARIVA 100 CABLE

Wybór: MENU > INSTALLATION (zatwierdzić przyciskiem **OK** na pilocie)> WYSZUKIWANIE NIT

Ustawić:

częstotliwość - **602 000 KHz**
symbol rate - **6952 Ks/s**
QAM - **QAM 256**
tylko niekodowane - **NIE**

Najechać na pole **SZUKAJ** i wcisnąć „ok”. Poczekać, aż zakończy się proces wyszukiwania kanałów.

Zatwierdzić **TAK** zakończenie procesu wyszukiwania kanałów.

SYNAPS CHD-3000 CI CX

SYNAPS CHD-3100 CI CX

AMIKO HD 8200

Wybór: MENU > INSTALACJA > WYSZUKIWANIE KANAŁÓW KABLOWYCH

Ustawić:

Numer TP - **tego pola nie zmieniać**
częstotliwość - **602.0**
symbol rate - **6952**
modulacja - **QAM 256**
NIT lub LCN - **wł**
częstotliwość z LCN - **602.0**

Pojawi się komunikat : ten TP już istnieje – zatwierdzić „OK”

Rozpocząć proces wyszukiwania wciskając CZERWONY przycisk na pilocie. Po zakończeniu procesu wyjść z menu przyciskiem „EXIT”.

Odbiorniki telewizyjne klientów (wyposażone w głowicę DVB-C MPEG4 oraz gniazdo CI)

Wybór: MENU > INSTALACJA > WYSZUKIWANIE CYFROWE KABLOWE (lub opcje wyszukiwania kablowego)

Ustawić:

częstotliwość początkowa - **602 MHz**
częstotliwość końcowa - **770 MHz**
prędkość transmisji (SR) - **6952**
modulacja - **QAM 256**
ID sieci - **1**

rozpocząć proces wyszukiwania.

Instrukcja wyszukiwania kanałów cyfrowych DVB-T

Odbiorniki telewizyjne klientów lub zewnętrzne dekodery DVB-T

(wyposażone w głowicę DVB-T MPEG4)

Wyszukiwanie automatyczne

Wybór: MENU > INSTALACJA > WYSZUKIWANIE CYFROWE AUTOMATYCZNE

Ustawić opcje wyszukiwania cyfrowego na ANTENA lub NAZIEMNA

Rozpocząć proces wyszukiwania.

Wyszukiwanie ręczne

Wybór: MENU > INSTALACJA > WYSZUKIWANIE CYFROWE RĘCZNE

Ustawić opcje wyszukiwania cyfrowego na ANTENA lub NAZIEMNA

Wpisać kolejno parametry nadawcze multiplexów:

kanał	częstotliwość	szerokość kanału
E5	177,5 MHz	7 MHz
E6	184,5 MHz	7 MHz
E7	191,5 MHz	7 MHz
E8	198,5 MHz	7 MHz
E12	226,5 MHz	7 MHz